FRONT SIDE

CZ

Uživatelská příručka

6v1
USB-C HUB
tělo z hliníkové slitiny

CZ

Přehled

1. Vstupní konektor USB-C
2. Rozhraní USB-C PD
3. Rozhraní USB 3.0 typu A
4. Rozhraní USB 3.0 typu A
5. Rozhraní USB 3.0 typu A
6. Audio výstup 3,5 mm
7. Výstup HDMI



CZ

Požadavky na systém

Hostitelský počítač musí mít dostupný USB-C port s funkcí power delivery.

Podpora Android 9,1.7,0/6.0.1, Windows 10/8, MacOS X10.10.0 nebo vyšší.

Parametry

Rozhraní USB-C 3.0	5 Gbps (Max)
USB-C PD	100 W
Rychlost přenosu dat (rozhraní USB 3.0)	5 Gbps (Max), zpětně kompatibilní s USB3.0/2.0/1.1
Rozlišení videa (HD výstup)	Nejvyšší dosah 4K UHD (3840*2160 při 30Hz, 1080P/23.98/24/50/59.94/60Hz, 1080i/50/59.94/60HZ, 720P/50/59.94/60Hz)
Audio 3.5 mm	Podpora audio výstupu
Délka vedení	160 mm (±0.5 cm)
Plug and play	Ano

CZ

Používání

1. Zapojte vstupní konektor USB-C HUBU do rozhraní USB-C notebooku (je nutné, aby funkce rozhraní počítače měla funkci přenosu dat PD + videa + audia).

2. Funkce USB 3.0/USB 2.0 HUBU: Připojte chytrý telefon, tablet, pevný disk, myš, klávesnici nebo jiné periferní USB zařízení k rozhraní HUBU USB typu A. Pokud používáte externí zařízení s velkou externí spotřebou energie, doporučujeme připojit napájecí zdroj PD.

3. Funkce USB-C power delivery: Připojte HUB k originálnímu USB-C síťovému adaptéru, poté spojte vstupní konektor HUBU s konektorem USB-C PD notebooku.

4. Funkce HDMI výstupu: Připojte HUB k HDTV nebo projektoru pomocí HD kabelu a sledujte video na počítači s konektorem USB-C, na TV nebo jiných HD zařízeních.

5. Audio funkce: připojte konektor 3,5 mm do audio zdroje.

CZ

Poznámka

1. Balení obsahuje pouze jeden USB-C HUB, nezahrnuje síťové adaptéry, kabely nebo jiná příslušenství.

2. Port HUBU USB 3.0 typu A podporuje celkový nabíjecí výstup maximálně 5 V, 900 mA, je zpětně kompatibilní s USB2.0/1.1. Port USB2.0 typu A podporuje celkový nabíjecí výstup maximálně 5 V, 500 mA. Podporuje maximální rychlost 480 Mbps a je zpětně kompatibilní s USB1.1/1.0.

3. Z důvodu stabilního připojení nepoužívejte tento HUB se zařízeními o vysokých výkonech. Podporuje až jeden pevný disk.

4. PD funkce může napájet a nabíjet připojený počítač, USB-C port hostitelského zařízení musí podporovat USB-C PD, USB-C nabíjecí port HUBU má výstup až 100 W, ale nepodporuje přenost dat.

5. Pokud USB-C port počítače podporuje pouze datové signály (DisplayPort Alt Mode) a nepodporuje USB-C PD, HUB podporuje pouze přenost dat, ale nenapájí váš počítač.

6. Podpora 4K HD displeje a 4K HD kabelu může zajistit rozlišení 3840X2160P/30Hz. Podpora 1080p/23.98/24/50/59.94/60Hz, 1080i/50/59.94/60Hz, 720p/50/59.94/60Hz, atd.

7. Pro bezproblémové používání se doporučuje připojit klávesnici a myš přes USB 2.0 port.

8. Provozní vlhkost: 10 % až 85 % RV (nekondenzující).

9. Skladovací teplota: -10~70 °C.

10. Skladovací vlhkost: 5 % až 90 % RV (nekondenzující).

Tipy

Snižte rádiové rušení USB 3.0 na některých bezdrátových připojkách počítače jedním z následujících způsobů:

Možnost 1: Připojte počítač k Wi-Fi síti 5 GHz.
Možnost 2: Použijte vysoce jakostní stíněné USB 3.0 zařízení/kabel/konektor

SK

Užívateľská príručka

6v1
USB-C HUB
zo zliatiny hliníku

SK

Prehľad

1. Vstupný konektor USB-C
2. Rozhranie USB-C PD
3. Rozhranie USB 3.0 typu A
4. Rozhranie USB 3.0 typu A
5. Rozhranie USB 3.0 typu A
6. Audio výstup 3,5 mm
7. Výstup HDMI



SK

Požiadavky na systém

Hostiteľský počítač musí mať dostupný USB-C port.

Podpora Android 9,1.7,0/6.0.1, Windows 10/8, MacOS X10.10.0 alebo vyšší

Parametre

Rozhranie USB-C 3.0	5 Gbps (Max)
USB-C PD	100 W
Rýchlosť prenosu dát (rozhranie USB3.0)	5 Gbps (Max), zpätné kompatibilní s USB3.0/2.0/1.1
Rozlíšenie videa (HD výstup)	Najvyšší dosah 4K UHD (3840*2160 pri 30Hz, 1080P/23.98/24/50/59.94/60Hz, 1080i/50/59.94/60HZ, 720P/50/59.94/60Hz
Audio 3.5 mm	Podpora audio výstupu
Dĺžka vedenia	160 mm (±0.5 cm)
Plug and play	Áno

SK

Používanie

1. Zapojte vstupný konektor USB-C HUBU do rozhrania USB-C notebooku (je nutné, aby funkcia rozhrania počítača mala funkciu prenosu dát PD + video + audio).

2. Funkcia USB 3.0/USB 2.0 HUBU: Pripojte smart telefón, tablet, pevný disk, myš, klávesnicu alebo iné periférne USB zariadenie k rozhraniu HUBU USB typu A. Pokiaľ používate externé zariadenie s veľkou externou spotrebou energie, odporúčame pripojiť napájací zdroj PD.

3. Funkcia USB-C pre dodávku elektrickej energie: Pripojte HUB k originálnemu USB-C sieťovému adaptéru pomocou USB-C kábla, Keď je HUB používaný, môže byť USB-C počítač, ktorý podporuje USB PD (dodávku elektrickej energie), dobíjaný cez USB PD port.

4. Funkcia HD výstupu: Pripojte rozbočovač k HDTV alebo projektoru pomocou HD kábla a sledujte video na USB-C počítači, na TV alebo iných HD zariadeniach.

5. Audio funkcia: pripojte konektor 3,5 mm do audio zdroja.

SK

Poznámka

1. Dodávka len jedného HUBU, nezahŕňa sieťové adaptéry, káble alebo iné príslušenstvo.

2. Port HUBU USB3.0 typu A podporuje celkový nabíjací výstup maximálne 5 V, 900 mA, je spätne kompatibilný s USB2.0/1.1. Port USB2.0 typu A podporuje celkový nabíjací výstup maximálne 5 V, 500 mA. Podporuje maximálnu rýchlosť 480 Mbps a je spätne kompatibilný s USB1.1/1.0.

3. Z dôvodu stabilného pripojenia nepoužívajte tento HUB so zariadeniami s vysokými výkonmi. Podporuje jeden pevný disk.

4. PD funkcia môže napájať a nabíjať pripojený USB počítač, USB-C port hostiteľského zariadenia musí podporovať USB-C PD, USB-C nabíjací port HUBU má výstup až 100 W, ale nepodporuje prenos dát.

5. Pokiaľ USB-C port počítača podporuje len dátové signály (DisplayPort Alt Mode) a nepodporuje USB-C PD dodávku elektrickej energie, HUB podporuje len prenos dát, ale nenapája váš počítač.

6. Podpora 4K HD displeja a 4K HD kábla môže zaistiť rozlíšenie 3840X2160P/30Hz. Podpora 1080p/23.98/24/50/59.94/60Hz, 1080i/50/59.94/60Hz, 720p/50/59.94/60Hz, atď.

7. Pre bezproblémové používanie sa odporúča pripojiť klávesnicu a myš cez USB 2.0 port.

8. Prevádzková vlhkosť: 10 % až 85 % RV (nekondenzujúca).

9. Skladovacia teplota: -10~70 °C.

10. Skladovacia vlhkosť: 5 % až 90 % RV (nekondenzujúca).

Tipy

Znížte rádiové rušenie USB 3.0 na niektorých bezdrôtových pripojkách počítača jedným z nasledujúcich spôsobov:

Možnosť 1: Pripojte počítač k Wi-Fi sieti 5 GHz.
Možnosť 2: Použite vysoko akostné stienené USB 3.0 zariadenie/kábel/konektor.

US-UK

Instruction manual

6in1
USB-C HUB
Alluminium Alloy



US-UK

Overview

1. USB-C input connector
2. USB-C PD Interface
3. USB 3.0 Type A Intertace
4. USB 3.0 Type A Intertace
5. USB 3.0 Type A Intertace
6. 3.5MM audio output interface
7. HDMI output inerface



US-UK

System Requlrements

The host laptop has on available USB-C port with PD function.

Support Android 9,1.7,0/6.0.1, Windows 10/8, MacOS X10.10.0 or Highes.

Parameter

USB Type-C 3.0 Interface	5 Gbps (Max)
USB-C PD	100 W
Data transfer speed (USB 3.0 interface)	5 Gbps (Max), backward compatible with USB3.0/2.0/1.1
Video resolution (HD output interface)	Highest reach 4K UHD (3840*2160@30Hz, 1080P/23.98/24/50/59.94/60Hz, 1080i/50/59.94/60HZ, 720P/50/59.94/60Hz
3.5 mm audio interface	Support audio output
Linelenght	160 mm (±0.5 cm)
Plug and play	Yes

US-UK

How to use

1. Plug the USB-C male connector of USB-C HUB into the USB-C interface of the USB-C notebook (requires the computer to confirm whether the function of the interface has PD + video + audio + data transfer function).

2. USB 3.0/USB 2.0 Hub Function: Connect a smartphone, tablet hard drive, mouse, keyboard or other USB peripheral device to the USB A-type interface of the hub; when using an external device with a large external power consumption, it is recommended to plug in the PF power supply.

3. USB-C Power Delivery function: Connect the hub to the original USB-C power adapter and then plug in the notebook the USB-C PD import.

4. HDMI output inerface function: Connect the hub to HDTV or projector via HDMI cable, and watch the video on TV or other HD-enabled devices.

5. Audio function: insert 3.5mm male plug into audio hole

US-UK

Note

1. Contains only one USB-C HUB, not including power adapters, cords, or other accessories.

2. The USB 3.0 USB-A port on the hub supports a maximum 5V 900 mAh total charge output, It is backward compatible with USB 2.0/1.1. The USB 2.0 USB-A port supports a maximum 5V 500mAh total charge output, it supports a maximum speed of 480Mbps and is backward compatible with USB1.1/1.0.

3. To ensure a stable connection, do not use this hub with high power devices.,It supports up to one hard drive,

4. The PD function can power and charge the connected USB-C laptop, the device's host USB-C port must support USB-C PD. The hub's USB-C charging port outputs up to 100W, but no support data transfer.

5. If the laptop's USB-C port on supports data signals (DisplayPort, Alt Mode) does not support USB-C PD, the hub only supports data transfer but not power your laptop.

6. Hub supports 4K HD display and 4K HD cable, can achieve 3840X2160P30HZ resolution, Support down 1080p/23. 98/24/50/59.94/60HZ, 1080i/50/59.94/60 Hz, 720p/50/59.94/60 Hz, ect.

7. Recommend to connect the keyboard and mouse with a USB 2.0 port to ensure use smoothes.

8. Operating humidity: 10% to 85% RH (non-condensing).

9. Storage temperature: -10~70 C.

10. Storage humidity: 5% to 90% RH (non-condensing).

Tips

Help to reduce the interference of USB 3.0 radios on some laptop wireless connections in one of the following ways:

Option 1: Connect your computer to a 5GHz Wi-Fi network.
Option 2: Use a high quality shielded USB 3.0 device/cable/connector.

BACK SIDE

DE

Benutzerhandbuch

6-Port
USB-C HUB
aus Aluminiumlegierung

DE

Übersicht

1. USB-C -Stecker
2. USB-C PD Schnittstelle
3. USB 3.0 Typ A Schnittstelle
4. USB 3.0 Typ A Schnittstelle
5. USB 3.0 Typ A Schnittstelle
6. Audioausgang 3,5 mm
7. HDMI-Ausgang



DE

Systemanforderungen

Beim Host-Computer muss ein USB-Port verfügbar sein.

Unterstützung Android 9,1.7,0/6.0.1, Windows 10/8, MacOS X10.10.0 oder höher

Parameter

USB-C 3.0 Schnittstelle	5 Gbps (Max)
USB-C PD	100 W
Geschwindigkeit der Datenübertragung (USB 3.0 Schnittstelle)	5 Gbps (Max), rückkompatibel mit USB3.0/2.0/1.1
Video Auflösung (HD-Ausgang)	Maximale Reichweite von 4K UHD (3840*2160 von 30Hz, 1080P/23.98/24/50/59.94/60Hz, 1080i/50/59.94/60HZ, 720P/50/59.94/60Hz
Audio 3.5 mm	Audioausgang Unterstützung
Leitungslänge	160 mm (±0,5 cm)
Plug and play	Ja

DE

Verwendung

1. Schließen Sie den Stecker vom USB-C Hub an die USB-C Schnittstelle des Notebooks an (die Schnittstellenfunktion des Computers muss über die Funktion der Datenübertragung von PD + Video + Audio verfügen).

2. Funktion des USB 3.0/USB 2.0 Hubs: Schließen Sie Ihr Smartphone, Tablet, Festplatte, Maus, Tastatur oder sonstige USB-Peripherie an die Schnittstelle des USB-Hubs vom Typ A an. Bei der Nutzung einer externen Einrichtung mit hohem externem Stromverbrauch wird empfohlen eine PD-Stromversorgungsquelle anzuschließen.

3. USB-C Funktion für die Stromlieferung: Schließen Sie den Hub über das USB-C Kabel an den originalen USB-C Netzadapter an. Wenn der Hub genutzt wird, kann der USB-C Computer, der USB-PD (Stromlieferung) unterstützt, mittels des USB-PD Ports geladen werden.

4. HD-Ausgang Funktion: Schließen Sie den Hub über das HD-Kabel an HDTV oder Projektor an und schauen Sie Video über USB-C Computer, Fernseher oder sonstige HD-Einrichtungen an.

5. Audiofunktion: stecken Sie den 3.5 mm Stecker in die Audiobuchse.

DE

Hinweis

1. Lieferung im Umfang nur von einem Hub; Netzadapter, Kabel oder sonstiges Zubehör sind keine Bestandteile der Lieferung.

2. Port des USB3.0-Hubs vom Typ A unterstützt den Gesamtbelaoausgang von maximal 5 V, 900 mAh, Rückkompatibel mit USB2.0/1.1, USB2.0-Port vom Typ A unterstützt den Gesamtbelaoausgang von maximal 5 V, 500 mAh, Unterstützung der Höchstgeschwindigkeit von 480 Mbps und Rückkompatibilität mit USB1.1/1.0.

3. Um einen stabilen Anschluss zu erhalten, benutzen Sie diesen Hub nicht für Einrichtungen von hohen Leistungen, Unterstützung von einem Laufwerk.

4. Die PD-Funktion kann den angeschlossenen USB-Computer einspeisen und laden, USB-C Port der Host-Einrichtung muss die USB-C PD, Die USB-C Port Ladebuchse vom Hub verfügt über einen Ausgang von bis 100 W, die Datenübertragung wird jedoch nicht unterstützt.

5. Wenn die USB-C Port Ladebuchse des Computers nur die Datensignale (DisplayPort Alt Mode) und keine USB-C PD, unterstützt der Hub nur die Datenübertragung, er speist jedoch Ihren Computer nicht ein.

6. Die Unterstützung von 4K HD-Display und 4K HD-Kabel kann die Auflösung von 3840X2160P/30Hz sicherstellen, Unterstützung von 1080p/23.98/24/50/59.94/60Hz, 1080i/50/59.94/60Hz, 720p/50/59.94/60Hz, usw.

7. Um eine reibungslose Benutzung zu gewährleisten, wird empfohlen, die Tastatur und die Maus über USB 2.0 Port anzuschließen.

8. Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % RV (nicht kondensierend).

9. Lagertemperatur: -10~70 °C.

10. Lagerfeuchtigkeit: 5 % bis 90 % RV (nicht kondensierend).

Tipps

Reduzieren Sie die Funkstörung von USB 3.0 an bestimmten drahtlosen Computeranschlüssen in einer der folgenden Weisen:

Variante 1: Schließen Sie den Computer an 5 GHz Wi-Fi-Netz an.
Variante 2: Benutzen Sie hochwertige abgeschirmte USB 3.0 Einrichtung/Kabel/Stecker.

PL

Instrukcja obsługi

6-portowy
USB-C HUB
ze stopu aluminium



PL

Przegląd

1. Gniazdo wejściowe USB-C
2. Interfejs USB-C PD
3. Interfejs USB 3.0 typu A
4. Interfejs USB 3.0 typu A
5. Interfejs USB 3.0 typu A
6. Wyjście audio 3,5 mm
7. Wyjście HDMI



PL

Wymagania systemowe

Komputer – host musi posiadać port USB-C.

Obsługa Android 9,1.7,0/6.0.1, Windows 10/8, MacOS X10.10.0 lub wyższe.

Parametry

Interfejs USB-C 3.0	5 Gbps (maks)
USB-C PD	100 W
Prędkość transmisji danych (interfejs USB 3.0)	5 Gbps (maks), kompatybilne wstecz z USB 3.0/2.0/1.1
Rozdzielczość wideo (wyjście HD)	Najwyższa osiągalna - 4K UHD (3840*2160 przy 30Hz, 1080P/23.98/24/50/59.94/60Hz, 1080i/50/59.94/60HZ, 720P/50/59.94/60Hz
Audio 3.5 mm	Obsługa wyjścia audio
Długość kabla	160 mm (±0,5 cm)
Plug and play	Tak

PL

Sposób używania

1. Połącz gniazdo wejściowe USB-C rozdzielacza z interfejsem USB-C laptopa (konieczne jest, aby funkcja interfejsu komputera posiadała funkcjonalność przesyłu danych PD + wideo + audio).

2. Funkcja USB 3.0/USB 2.0 rozdzielacza: Podłącz smartfon, tablet, dysk twardy, myszkę, klawiaturę lub inne urządzenie peryferyjne USB do interfejsu rozdzielacza USB typu A. Jeżeli używasz urządzenia zewnętrznego o dużym zewnętrznym poborze energii, zalecamy podłączenie zasilacza PD.

3. Funkcja USB-C do dostarczania energii elektrycznej: Podłącz rozdzielacz do oryginalnego adaptera sieciowego USB-C za pomocą kabla USB-C, W trakcie używania rozdzielacza, komputer z USB-C obsługujący USB PD (dostarczanie energii elektrycznej) może być dodatkowany poprzez port USB PD).

4. Funkcja wyjścia HD: Podłącz rozdzielacz do HDTV lub projektora za pomocą kabla HD, a oglądaj filmy w komputerze z USB-C, na TV lub innych urządzeniach HD.

5. Funkcja audio: podłącz wtyczkę 3,5 mm do gniazda audio.

PL

Uwagi

1. Dostawa zawiera tylko jeden rozdzielacz, nie obejmuje adapterów sieciowych, kabli ani innych akcesoriów.

2. Port rozdzielacza USB 3.0 typu A obsługuje całkowite wyjście ładowania maksymalnie 5 V, 900 mA, jest kompatybilny wstecz z USB 2.0/1.1. Port USB 2.0 typu A obsługuje całkowite wyjście ładowania maksymalnie 5 V, 500 mA. Obsługuje maksymalną prędkość 480 Mbps, a jest kompatybilny wstecz z USB 1.1/1.0.

3. W celu zapewnienia stabilnej łączności nie używaj rozdzielacza z urządzeniami o wysokiej mocy. Współpracuje z jednym dyskiem twardym.

4. Funkcja PD może zasilać oraz doładowywać komputer podłączony poprzez USB, Port USB-C urządzenia – hosta musi obsługiwać dostawę energii elektrycznej poprzez USB-C. Port ładowania USB-C rozdzielacza posiada wyjście aż 100 W, ale nie obsługuje transmisji danych.

5. Jeśli port USB-C komputera obsługuje tylko przesył danych (DisplayPort Alt Mode), a nie ogólnej filmy w komputerze z USB-C, na TV lub innych urządzeniach HD.

6. Obsługa ekranu 4K HD i kabla 4K HD może zapewniać rozdzielczość 3840X2160P/30 Hz. Obsługa 1080p/23.98/24/50/59.94/60 Hz, 1080i/50/59.94/60 Hz, 720p/50/59.94/60 Hz, itd.

7. W celu bezproblemowego używania zaleca się podłączenie klawiatury i myszki do portu USB 2.0.

8. Wilgotność robocza: 10% do 85% w.w. (niekondensująca).

9. Temperatura przechowywania: -10~70°C.

10. Wilgotność przechowywania: 5% do 90% w.w. (niekondensująca).

Wskazówki

Zakłócenia radiowe USB 3.0 na niektórych łączach bezprzewodowych komputera można ograniczyć w poniższe sposoby.

Opcja 1: Podłącz komputer do sieci Wi-Fi 5 GHz.
Opcja 2: Zastosuj urządzenie/kabel/złącze USB 3.0 o wysokiej jakości ekranowaniu.

HU

Felhasználói útmutató

6-portos
USB-C elosztó
aluminiumötvözetből



HU

Áttekintés

1. USB-C bemeneti csatlakozó
2. USB-C PD interfész
3. A típusú USB 3.0 interfész
4. A típusú USB 3.0 interfész
5. A típusú USB 3.0 interfész
6. 3,5 mm audiókimenet
7. HDMI kimenet



HU

Rendszerkövetelmények

A gazdagépnek elérhető USB-C portral kell rendelkeznie.

Android 9,1.7,0/6.0.1, Windows 10/8 MacOS X10.10.0 vagy újabb támogatás.

Parametry

Micro USB-C 3.0 interfész	5 Gbps (Max)
USB-C PD	100 W
Adatátviteli sebesség (USB 3.0 interfész)	5 Gbps (Max), visszamenőlegesen kompatibilis az USB3.0/2.0/1.1 verzióval
Videofelbontás (HD kimenet)	A legnagyobb hatótávolság: 4K UHD (3840*2160 30Hz-en, 1080P/23.98/24/50/59.94/60Hz, 1080i/50/59.94/60HZ, 720P/50/59.94/60Hz
Audio 3.5 mm	Audiókimenet támogatása
A vezeték hossza	160 mm (±0,5 cm)
Plug and play	Igen

HU

Használat

1. Csatlakoztassa az USB-C elosztó bemeneti csatlakozóját a notebook USB-C interfészébe (szükséges, hogy a számítógép interfésze rendelkezzen PD adat + video + audiotovább funkcióval).

2. Az elosztó USB 3.0/USB 2.0 funkciója: Csatlakoztassa az okostelefont, táblagépet, merevlemezt, egeret, billentyűzetet vagy egyéb periférikus USB-készüléket az elosztó A típusú USB interfészéhez. Ha nagy energiaigényű külső berendezést használ, javasoljuk, hogy csatlakoztassa a PD tápforrást.

3. Az USB-C áramellátó funkciója: Az elosztót USB-C kábellel csatlakoztassa egy eredeti USB-C hálózati adapterhez. Az elosztó használata közben az USB PD-t (áramellátást) támogató számítógépet USB-HD porton keresztül kínet tölthet.

4. A HD kimenet működése: Az elosztót HD-kábel segítségével csatlakoztassa a HDTV-hez vagy kivetítőhöz, és nézzen videót USB-C-n számítógépen, tévén vagy más HD berendezéseken.

5. Audiófunkció: csatlakoztassa a 3,5 mm csatlakozót az audiomikába.

HU

Megjegyzés

1. A csomag csupán egy elosztót tartalmaz, nincs benne hálózati adapter, kábel vagy egyéb tartozék.

2. Az A típusú USB 3.0 elosztó portja támogatja a maximum 5 V, 900 mAh teljes tápkimenetet. Visszamenőlegesen kompatibilis az USB2.0/1.1 verzióval, Az A típusú USB 2.0 port támogatja a maximum 5 V, 500 mAh teljes tápkimenetet, Támogatja a 480 Mbps maximális sebességet, és visszamenőlegesen kompatibilis az USB1.1/1.0 verzióval.

3. A stabil csatlakozás érdekében ne használja ezt az elosztót nagy teljesítményű készülékekkel. Egy merevlemezt támogat.

4. A PD funkció tápellátást és töltést tud biztosítani a csatlakoztatott USB-s számítógépnek, A gazdagép USB-C portjának támogatnia kell az USB-C áramellátást, Az elosztó USB-C töltőportja akár 100 W-os kimenete van, de nem támogatja az adatátvitelt.

5. Ha a számítógép USB-C portja csak az adatjelleket (DisplayPort Alt Mode) támogatja, de az USB-C áramellátást nem, az elosztó csak az adatátvitelt támogatja, de nem tölti a számítógépet.

6. A 4K HD kijelző és a 4K HD kábel támogatása 3840X2160P/30Hz felbontást biztosít, 1080p/23.98/24/50/59.94/60Hz, 1080i/50/59.94/60Hz, 720p/50/59.94/60Hz, stb. támogatás.

7. A problémamentes használat érdekében javasolt a billentyűzetet és az egeret USB 2.0 porton keresztül csatlakoztatni.

8. Üzemi páratartalom: 10 % – 85 % RV (nem lecsapódó).

9. Tárolási hőmérséklet: -10~70 °C.

10. Tárolási hely páratartalma: 5 % – 90 % RV (nem lecsapódó).

Tippek

A számítógép egyes vezeték nélküli csatlakoztatott elemeitől származó USB 3.0-ra ható rádiós zavarást az alábbi módok egyikén csökkentse:

1. opció: A számítógépet 5GHz-es WiFi-hez csatlakoztassa.
2. opció: Minőségi árnyékolt USB 3.0 készülékhez/kábelhez/csatlakozóst használjon.

Folding 1. (rows) -

Folding 2. (columns)-

offset cut folds